



Kit chargeur 140W avec deux ports USB-C, un port USB-A, écran TFT intégré et câble USB-C de 1,5 m

SKU: UQTRKITTFT140W



Une solution puissante et complète pour recharger les ordinateurs portables haute performance, smartphones, tablettes et accessoires à partir d'une seule prise.

Le chargeur GaN Control Cube 140 de 140 W recharge les ordinateurs portables hautes performances, smartphones, tablettes et accessoires à partir d'une seule prise. Il intègre deux ports USB-C, un port USB-A, un écran TFT actif et un câble USB-C tressé de 1,5 mètre : une solution puissante et complète pour la maison, le bureau et les voyages.

Recharge et puissance

Puis-je également recharger des ordinateurs portables à forte puissance ?

Oui. Les deux ports USB-C prennent en charge Power Delivery 3.0 et peuvent délivrer jusqu'à 140 W lorsqu'ils sont utilisés individuellement, une puissance adaptée également à de nombreux notebooks professionnels et ordinateurs portables compatibles avec la recharge USB-C haute puissance.

Puis-je alimenter plusieurs appareils simultanément ?

Oui. Les deux ports USB-C et le port USB-A permettent de connecter jusqu'à trois appareils en même temps. La puissance est répartie automatiquement en fonction des ports utilisés et des besoins des appareils connectés.

La recharge est-elle plus rapide qu'avec un chargeur standard ?

Oui, sur les appareils compatibles. Par rapport à un chargeur USB de 5 W, la puissance allant jusqu'à 140 W permet de réduire considérablement les temps de recharge des ordinateurs portables, tablettes et smartphones prenant en charge Power Delivery.

Quelle puissance est disponible lorsque j'utilise plusieurs ports ?

Avec deux appareils connectés aux ports USB-C, la puissance peut être répartie jusqu'à 100 W + 35 W. En utilisant un port USB-C avec le port USB-A, la répartition peut atteindre 100 W + 18 W. Lorsque les trois ports sont utilisés, le chargeur peut délivrer jusqu'à 65 W + 45 W + 18 W, dans la limite d'une puissance totale maximale de 140 W.

Contrôle et sécurité

À quoi sert l'écran TFT ?

L'écran TFT affiche clairement l'état de fonctionnement et la puissance délivrée par chaque port. Par rapport aux chargeurs dépourvus d'écran, il permet de vérifier immédiatement comment l'énergie est répartie entre les appareils connectés.

Comment utiliser le bouton tactile ?

Le bouton tactile permet d'interagir avec l'écran de manière simple et immédiate, facilitant le contrôle des informations pendant la recharge.

Pourquoi choisir un chargeur doté de la technologie GaN ?

Les semi-conducteurs en nitrure de gallium sont plus efficaces et plus résistants à la chaleur que les semi-conducteurs traditionnels en silicium. Cela permet d'obtenir jusqu'à 140 W dans un boîtier plus compact, avec moins de pertes énergétiques qu'un adaptateur traditionnel de puissance comparable.

La recharge est-elle sûre pour mes appareils ?

Oui. Power Delivery ajuste l'énergie en fonction de l'appareil compatible connecté, offrant une recharge plus contrôlée que les adaptateurs à puissance fixe. La répartition automatique entre les ports contribue également à éviter de fournir aux appareils une puissance supérieure à leurs besoins.

Utilisation quotidienne

Le câble est-il inclus dans l'emballage ?

Oui. Un câble Premium USB-C vers USB-C tressé de 1,5 mètre, compatible avec des courants allant jusqu'à 5 A, est inclus. Il est adapté pour exploiter la puissance élevée du chargeur avec les appareils compatibles.

Est-il adapté aux voyages et aux déplacements ?

Oui. La possibilité d'alimenter jusqu'à trois appareils permet de remplacer plusieurs chargeurs par un seul accessoire, réduisant l'encombrement dans un sac ou un sac à dos par rapport à l'utilisation de plusieurs adaptateurs séparés.

Quels appareils puis-je recharger ?

Vous pouvez alimenter des iPhone, smartphones Android, tablettes, écouteurs, batteries externes et ordinateurs portables compatibles avec la recharge USB-C. Le port USB-A permet également de continuer à utiliser des câbles et accessoires dotés d'un connecteur traditionnel.

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- 1 chargeur mural Control Cube 140
- 1 câble USB-C vers USB-C tressé de 1,5 m



Kit chargeur 140W avec deux ports USB-C, un port USB-A, écran TFT intégré et câble USB-C de 1,5 m
SKU: UQTRKITTFT140W

Données techniques

SKU: UQTRKITTFT140W

Profondeur nette: 10.5000 cm

Largeur nette: 3.4000 cm

Hauteur nette: 6.7000 cm

Poids: 30 g

Puissance de sortie: 140W

Puissance maximale distribuée: 140 W

EAN: 8018417544934

GPSR: Ce produit ne doit pas être utilisé par des enfants ou des personnes qui ne seraient pas en mesure d'appréhender son éventuelle dangerosité., Article soumis à la Directive DEEE 2012/19/UE, Article soumis au marquage CE, L'appareil est protégé par une double isolation, aucun raccordement de sécurité à la terre n'est autorisé, Emballage de l'article soumis au système de recyclage "Green Dot", Utiliser le produit dans un environnement fermé et protégé, L'emballage de l'article est recyclable, Article soumis au marquage UKCA

Couleur: black

Entrée: 100-240V A.C. 50/60 Hz 2A

Sortie: 5,0 V D.C. 3,0 A / 9,0 V D.C. 3,0 A / 12,0 V D.C 3,0 A / 15,0 V

D.C 3,0 A / 20,0 V D.C 5,0 A / 28,0 V D.C 5,0 A (PD 140,0 W), 5V

D.C. 3A / 9V D.C. 2A / 12V D.C. 1,5A (18W)

: 85044060

Connecteur: 2xUSB-C, 1xUSB-A

Type fiche: EU

Technologie: Adaptive Fast Charge, Power Delivery (PD),

Programmable Power Supply

Type de chargement: Power Delivery

Tension d'entrée: 100 - 240 Vac / 50-60 Hz

Accessoires inclus: 1 câble d'alimentation USB-C

Données logistiques

Profondeur Pack: 100 mm

Largeur Pack: 50 mm

Profondeur Inner: 250 mm

Hauteur Pack: 160 mm

Poids Pack: 335 g

Largeur Inner: 170 mm

Qté Inner: 6 Pz

Profondeur Master: 360 mm

Hauteur Inner: 110 mm

Poids Inner: 2200 g

Largeur Master: 270 mm

Qté Master: 24 Pz

Hauteur Master: 260 mm

Poids Master: 9325 g