



Kit cargador de 100W con tres puertos USB-C, un puerto USB-A, pantalla TFT integrada y cable USB-C de 1,5 m

SKU: UQTRKITTFT100W



Carga hasta cuatro dispositivos desde una sola toma de corriente, ideal para portátiles, smartphones, tablets y otros accesorios.

El cargador GaN Control Cube 100 de 100 W alimenta portátiles, smartphones, tablets y accesorios desde una única toma de corriente. Incorpora tres puertos USB-C, un puerto USB-A, una pantalla TFT activa y un cable USB-C a USB-C trenzado de 1,5 metros: una solución potente y completa para casa, oficina y viajes.

Carga y potencia

¿También puedo cargar un portátil?

Sí. Los puertos USB-C1 y USB-C2 admiten Power Delivery 3.0 y pueden ofrecer hasta 100 W cuando se utilizan individualmente. Por lo tanto, el cargador es adecuado para muchos notebooks y portátiles compatibles con alimentación USB-C, además de smartphones y tablets.

¿Cuántos dispositivos puedo alimentar simultáneamente?

Puedes conectar hasta cuatro dispositivos utilizando los tres puertos USB-C y el puerto USB-A. En comparación con un cargador de una sola salida, permite alimentar un portátil, smartphone, tablet y accesorios desde una única toma, reduciendo el número de adaptadores en el escritorio o en el equipaje.

¿Cómo se distribuye la potencia entre los puertos?

Cuando se utilizan USB-C1 y USB-C2 simultáneamente, el cargador puede distribuir hasta 65 W + 35 W. Al conectar USB-C1 o USB-C2 junto con USB-C3, la distribución puede alcanzar hasta 65 W + 20 W. Al combinar uno de los dos puertos principales con USB-A, puede alcanzar hasta 65 W + 18 W.

Con tres dispositivos conectados, la potencia puede distribuirse hasta 45 W + 35 W + 20 W a través de los tres puertos USB-C, o hasta 45 W + 35 W + 18 W utilizando dos USB-C y el puerto USB-A. Cuando las cuatro salidas están activas, USB-C1 y USB-C2 pueden ofrecer hasta 45 W y 35 W respectivamente, mientras que USB-C3 y USB-A comparten hasta 15 W.

¿La carga es más rápida que con un cargador estándar?

Sí. Power Delivery 3.0 y la potencia de hasta 100 W permiten una carga considerablemente más rápida que los adaptadores USB convencionales de 5 W o 10 W en dispositivos compatibles. La velocidad real depende de la potencia admitida por el dispositivo y del cable utilizado.

Control, eficiencia y seguridad

¿Para qué sirve la pantalla TFT?

La pantalla TFT activa muestra el estado de carga y la potencia suministrada. En comparación con un cargador sin pantalla, permite comprobar rápidamente el funcionamiento de los puertos y la energía proporcionada a los dispositivos conectados.

¿Cómo se utiliza el botón táctil?

El botón táctil integrado permite interactuar con la pantalla y consultar fácilmente la información de carga sin desconectar los dispositivos.

¿Por qué elegir un cargador con tecnología GaN?

Los semiconductores de nitruro de galio permiten gestionar potencias elevadas en un cuerpo más compacto y con menores pérdidas de energía que los cargadores tradicionales basados exclusivamente en semiconductores de silicio.

¿La potencia se adapta a los dispositivos conectados?

Sí. Power Delivery 3.0 regula la energía suministrada por los puertos USB-C según las necesidades de los dispositivos compatibles. El puerto USB-A admite Adaptive Fast Charge de hasta 18 W. Cuando se utilizan varias salidas, el cargador distribuye automáticamente la potencia disponible entre los dispositivos conectados.

Uso diario y portabilidad

¿El cable está incluido en el paquete?

Sí. El paquete incluye un cable Premium USB-C a USB-C trenzado de 1,5 metros compatible con corrientes de hasta 5 A. El revestimiento trenzado ofrece una mayor resistencia al uso diario que los cables convencionales con cubierta lisa.

¿Puedo utilizar también dispositivos con cable USB-A?

Sí. El puerto USB-A permite seguir utilizando cables y accesorios con conector tradicional, mientras que los tres puertos USB-C están diseñados para dispositivos de nueva generación.

¿Es adecuado para casa, oficina y viajes?

Sí. Las cuatro salidas y la potencia total de hasta 100 W permiten sustituir varios adaptadores por un único cargador, reduciendo el espacio ocupado en el escritorio, la mochila o la maleta.

¿Qué dispositivos puedo cargar?

Puedes alimentar portátiles, iPhone, smartphones Android, tablets, powerbanks, auriculares inalámbricos y otros dispositivos compatibles con carga USB-C o USB-A.

CONTENIDO DEL PAQUETE

- 1 cargador de pared Control Cube 100
- 1 cable USB-C a USB-C trenzado de 1,5 metros



Kit cargador de 100W con tres puertos USB-C, un puerto USB-A, pantalla TFT integrada y cable USB-C de 1,5 m
SKU: UQTRKITTFT100W

Datos tecnicos

SKU: UQTRKITTFT100W

Peso: 0.7000 g

Potencia de salida: 100W

Potencia de salida máxima: 100 W

EAN: 8018417544927

GPSR: El producto no debe ser utilizado por niños o personas que no sean capaces de comprender el posible peligro., Artículo sometido a la Directiva RAEE 2012/19/UE, Artículo sometido al marcado CE, El aparato está protegido por un doble aislamiento; no se permite una conexión a tierra de seguridad, Embalaje del artículo sujeto al sistema de reciclaje «Green Dot», Utilizar el producto en entornos interiores y protegidos, El embalaje del artículo es reciclable, Artículo sometido al marcado UKCA

Color: black

Entrada: 100-240 V A.C. 50/60 Hz - 1.5 A

Salida: 5V D.C. 3A / 9V D.C. 3A / 12V D.C. 3A / 15V D.C. 3A / 20V D.C. 5A (PD 100W), 5V D.C. 3A / 9V D.C. 2A / 12V D.C. 1,5A (18W), 5V D.C. 3A/9V D.C. 2,22A/ 12V D.C. 1,67A (PD 20 W)

Conector: 3xUSB-C, 1xUSB-A

Tipo de clavija: EU

Tecnología: Adaptive Fast Charge, GaN, Power Delivery (PD),

Programmable Power Supply

Tipo de carga: Power Delivery

Voltage de entrada: 100 - 250 VAC / 50-60 Hz

Accesorios incluidos: 1 cable de alimentación USB-C

Datos logísticos

Cantidad Inner: 6 Pz

Cantidad Master: 48 Pz